

DMA TECHNOLOGIE – Fiche des bornes ITSY

Mise à jour : 20 octobre 2026

Les quatre modèles sont pensés pour différents lieux, en intérieur ou extérieur, et pour des petits ou grands volumes.

Comparatif

Critère	ITSY 8	ITSY 12	ITSY 24	ITSY Outdoor
Emplacements de batteries	8	12	24	24
Écran	10,1 pouces (tactile en option)	10,1 pouces, tactile	23,8 pouces	23,8 pouces
Puissance maximale	60 W	60 W	160 W	160 W
Alimentation électrique	12 V / 5 A	12 V / 5 A	100 à 240 V, 3 A max	100 à 240 V, 3 A max
Dimensions (cm)	23,8 × 22 × 23,5	23,8 × 22 × 30,8	35,5 × 45 × 180	50 × 42 × 186,5
Poids	5,25 kg *	7,15 kg *	30,85 kg **	39,8 kg **
Usage	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur, IP54
Connexion	4G / WiFi	4G / WiFi	4G / WiFi	4G / WiFi

* avec batteries ; ** sans batteries.

La batterie de location

- **Capacité :** 6 000 mAh
- **Sortie :** 5 V / 2 A maximum
- **Temps de recharge :** 3,5 h maximum
- **Durée de vie :** au moins 300 cycles
- **Câbles intégrés :** Lightning, Micro-USB, USB-C
- **Dimensions :** 14,1 × 6,8 × 1,7 cm
- **Certifications :** MFi, CE, FCC, RoHS, UN38.3.

Fiches par machine

ITSY 8 – Pour les lieux à volume modéré, comme un hôtel, un bar ou un restaurant.

8 emplacements, écran 10,1 pouces (tactile en option), 60 W, alimentation 12 V / 5 A, intérieur. Certifications CE, FCC, RoHS, UN38.3.

ITSY 12 – Pour les lieux à fréquentation régulière, avec un écran tactile.

12 emplacements, écran 10,1 pouces tactile, 60 W, alimentation 12 V / 5 A, intérieur. Certifications CE, FCC, RoHS, UN38.3.

ITSY 24 – Pour les lieux à forte fréquentation, comme un salon, un casino ou un centre de loisirs.

24 emplacements, écran 23,8 pouces, 160 W, alimentation 100 à 240 V, intérieur. Certifications CE, FCC, RoHS, UN38.3.

ITSY Outdoor – Pour l'extérieur : terrasses, événements en plein air, parcs. Protection IP54.

24 emplacements, écran 23,8 pouces, 160 W, alimentation 100 à 240 V, extérieur. Certifications CE, FCC, RoHS, UN38.3, IP54.

Conditions pour votre établissement

- Une prise électrique permanente est nécessaire : la borne n'a pas d'autonomie sur batterie.
- Installation et maintenance prises en charge par DMA Technologie.
- Aucun coût pour votre établissement.
- 10 % des revenus générés par la borne sont reversés à votre établissement.

Caractéristiques communiquées à titre indicatif et sujettes à modification.

DMA Technologie · info@dmatechnologie.com · 076 641 57 03 · Av de la gare 50, 1920 Martigny